

Motor-Start-Kondensatoren Serie JSW-C



Spannung: 330 VAC

Frequenz 50 - 60 Hz

Kapazitätstoleranz -10/+20%

Typ	Kapazität*	Temperatur	Details	Abmessungen
JSW-C	50 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	42 x 83 mm
JSW-C	60 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	42 x 83 mm
JSW-C	80 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	45 x 93 mm
JSW-C	100 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	45 x 93 mm
JSW-C	125 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	45 x 93 mm
JSW-C	150 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	45 x 93 mm
JSW-C	200 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	50 x 100 mm
JSW-C	250 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	50 x 100 mm
JSW-C	300 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	50 x 100 mm
JSW-C	350 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	50 x 100 mm
JSW-C	400 μ F	-40 / +65 °C	mit Befestigungsbolzen M8 und direktem Kabelausgang 200 mm	50 x 100 mm

* andere Kapazitäten auf Anfrage